Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 08:39

Link do produktu: https://systemycaraudio.pl/mosconi-atomo-48-dsp-p-1405.html



# MOSCONI ATOMO 4|8 DSP

| | |
|---|---|
| Cena | **2 099,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Numer katalogowy | **ATOMO 4\|8 DSP** |
| Kod producenta | **ATOMO 4\|8 DSP** |

## Opis produktu

## MOSCONI ATOMO 4|8 DSP – kompaktowy procesor dźwięku

Samodzielny procesor DSP integruje źródło dźwięku z zewnętrznymi wzmacniaczami samochodowymi. Cztery wejścia analogowe i osiem przetworzonych wyjść pozwalają skonfigurować wielokanałowy system car audio; urządzenie nie jest wzmacniaczem mocy.

### Zastosowanie i obsługa

Wejścia high/low level umożliwiają współpracę ze zgodnym radiem fabrycznym lub wyjściem liniowym. Dostępne jest wejście optyczne Toslink, konfiguracja przez USB oraz opcjonalne moduły komunikacyjne i strumieniujące. Mała obudowa ułatwia montaż w ograniczonej przestrzeni.

### Pełna specyfikacja techniczna

- Zasilanie: 8–32 V; pojazdy 12/24 V z ujemną masą.
- Zewnętrzny bezpiecznik: 1 × 3 A.
- Pobór prądu: 0,14 A przy 12,6 V.
- Wejścia analogowe: 4 × high/low level.
- Domyślna czułość: 2 Vrms low-level / 20 Vrms high-level.
- Impedancja wejściowa: ponad 15 kΩ (LL); 1,8 kΩ / około 6 Ω (HL), zależnie od konfiguracji.
- Odniesienie masy LL: Full Floating / około 6 Ω.
- Wyjścia analogowe po DSP: 8 × 2 Vrms.
- AutoSense: high-level CH1–CH2, wyłącznie źródło BTL.
- Wejście cyfrowe: optyczne Toslink; port CARD dla zgodnych modułów standardowych i rozszerzonych MOSCONI.
- DSP: 294,912 MHz, 64 bit.
- ADC: 48 kHz / 24 bit; S/N 107 dB.
- DAC: 48 kHz / 24 bit; S/N 106 dB.
- Opcjonalne sterowanie: RTC, GLADIATOR.
- Wymiary: 86 × 86 × 34 mm; masa: 245 g.
- Wykończenie: czarne anodowanie.

### Zawartość i zgodność instalacji

Oferta dotyczy procesora ATOMO 4|8 DSP. Instrukcja wskazuje dołączony przewód USB i adapter EXT4RCA. Moduły Bluetooth oraz sterowniki RTC/GLADIATOR są opcjonalne. Nie podłączaj jednocześnie USB i modułu MOS-BTM. Konfigurację zworek,

przewodów i poziomów sygnału należy dobrać według instrukcji dokładnego urządzenia; montaż i strojenie wymagają wiedzy instalacyjnej.

Dane techniczne według instrukcji producenta IMB1138048 ATOMO48 24102401.

Zakup zestawu możliwy jest w autoryzowanym sklepie car audio systemycaraudio.pl, natomiast profesjonalny montaż i strojenie systemu oferuje specjalistyczne studio instalacyjne soundaudiosystem.pl.